

## MPS1 RC

**PRESSOSTATO MECCANICO PER ELETTROPOMPE  
ATTACCO GIREVOLE**

Taratura di fabbrica 1,4 - 2,8 Bar

Campo di lavoro 1,4 - 4,6 Bar

**MECHANICAL PRESSURE SWITCH FOR ELECTRIC PUMPS  
REVOLVING NUT**


Factory setting 1,4 - 2,8 Bar

Adjustable working range 1,4 - 4,6 Bar

1/4" female connection



\* AgCd012/Cu



\*\*Attacco GIREVOLE  
REVOLVING nut



V a.c.	1 phase a.c.
110	1 1/2 Hp
220	2 Hp

## PS1

**PRESSOSTATO MECCANICO PER ELETTROPOMPE**

**MECHANICAL PRESSURE SWITCH FOR ELECTRIC PUMPS**



PS1 - A1R	- 0,75 ..... 3 Bar	<b>AC15 10A 230V A.C.</b> <b>AC1 24A 230V A.C.</b> <b>motor rating 24A 230V a.c.</b> <b>locked rotor 144A 240V a.c.</b> <b>Sturtup AC3 144A 230V a.c.</b>
PS1 - A3R	- 0,5 ..... 7 Bar	
PS1 - A4R	1 ..... 20 Bar	
PS1 - A5R	6 ..... 31 Bar	
PS1 - A8R	- 0,5 ..... 8 Bar	

